FlexSmart™ 系列读卡器

13.56 MHz 非接触式

MIFARE® HID 格式安全读卡器·6075

ISO 14443A 非接触式智能卡系列

ACCESS interoperability.

主要功能特点

- 安装简单 —所有的密钥和格式都已经预设，安装非常简单。
- 多种格式解决方案—HID公司提供多种格式可供选择：OEM格式、企业1000格式、或26位格式。
- 全面的适应性 —能读取HID扇区格式和/或卡序列号，具有全面的适应性。
- 安全管理—HID管理所有读卡器和门禁卡的安全。
- 卓越的价值。
- HID公司的卡片和读卡器终身保修。

如果您是正在为安装新系统或为现有的HID门禁系统寻找MIARE技术的客户，FlexSmart系列MIFARE HID格式安全读卡器为您提供了理想的解决方案。无论您是需要HID扇区格式或CSN（卡序列号）的读取能力，读卡器预先配置好了，安装非常容易。该读卡器与HID公司的6055B MIFARE读卡器（只读）或 6074A 读卡器（只读）相互兼容，能和现有的门禁系统结合到一起。由于具有声/光和CSN输出的配置能力，所以，该读卡器为那些想获得简单“ 即开即用 ”解决方案的客户提供了全面的安全管理。

MIFARE 技术的优点

HID公司 FlexSmart系列 MIFARE 格式安全读卡器经过预先配置，可以读取在MIFARE扇区内的任何HID格式的数据。该读卡器符合ISO14443A互操作性标准的要求，是标准ID加密、数据存储方案和多种应用的最佳选择。

功能特点

安装 该读卡器可以安装在门框或单联接线盒上，安装简单。读MIFARE®门禁卡时，红色LED灯绿色闪烁，蜂鸣器鸣响。多色LED灯和蜂鸣器也能由主机系统控制。

自检 读卡器通电后，内部日常自检功能将检查和验证开机配置，确认LED灯和蜂鸣器的内部或外部控制，并且初始化读卡器的运行。

耐用 密封在结实、防水的聚碳酸酯外壳内，该外壳的设计能保证它经受严苛的环境，该读卡器性能可靠，防破坏能力强。

该读卡器能输出韦根或时钟一数据（磁条）格式的数据

安全
MIFARE48位的读和写密钥非常安全，每个扇区有唯一的一个密钥。
读卡器和门禁卡必须要有匹配的密钥。
所有在门禁卡和读卡器之间传输的射频数据都是加密的。

选项：
颜色：黑色
有几种风格和颜色的外壳可选
输出格式可选
可定制标签
现场编程器
（关于选项的详细介绍和相关部件号，请参见“订购指南”）

	FlexSmart™ 系列 MIFARE HID格式安全读卡器	FlexSmart 系列MIFARE自定义读卡器	FlexSmart系列 DESFire™ 自定义读卡器
型号	6075	6076（前期型号Indala MX200）	**6077（前期型号Indala DX200）**
***读卡距离**	可达2.0英寸（5.08 厘米）		
安装	门框上或单联接线盒		
尺寸	4.30” 高 x 1.5” 宽x 0.72” 厚（10.9 x 3.8 x 1.8 厘米）		
重量	4盎司.（113 克）		
样式	细长型或墙面开关型		
读/写	只读		
安全扇区/文件	第一扇区	所有扇区	**所有文件**
格式	仅支持HID	客户自定义	**客户自定义**
CSN（卡序列号）	是		
客户密钥/格式	无	是	**是**
声/光信号	默认状态：蜂鸣器开、 LED灯常红，读卡时绿光闪烁**		
电源	9-16 VDC （反向电流保护）； 推荐使用线性电源		
电流要求	15mA /75mA @ 12 VDC; 推荐使用线性电源		
工作温度	-13 ° to 131 ° F （-25 ° to 55 ° C）		
工作湿度	0-95% 相对湿度，无凝结		
传输频率	13.56 MHz		
线缆要求	韦根接口：500 英尺（(150米)， 22 AWG号；至少6芯全屏蔽双绞线，或其等同物。 要连接所有输出则需要增加芯数。		
兼容卡片	• HID MIFARE 门禁卡 • HID MIFARE 钥匙坠及标签 • HID 感应及 MIFARE 门禁卡（双技术: MIFARE 和 HID 125 kHz感应） • 所有 与Philips兼容的 MIFARE 1k 或MIFARE 4k 字节门禁卡（ISO 14443A）	• HID 或 Indala MIFARE门禁卡 • HID 或 Indala MIFARE钥匙坠及标签 • HID 或 Indala感应及MIFARE门禁卡（双技术: MIFARE 和 HID 125 kHz感应） •所有 与Philips兼容的MIFARE 1k 或 MIFARE 4k字节门禁卡（ISO 14443A）	**• HID 或 Indala DESFire门禁卡 • HID 或 Indala DESFire钥匙坠及标签 • HID 或 Indala感应及DESFire门禁卡（双技术: MIFARE 和 HID 125 kHz感应） •所有 与Philips兼容的DESFire 4k字节门禁卡（ISO 14443A）**
认证	UL 294/cUL （未定）， FCC 认证, 美国, 加拿大认证， CE标识 欧洲， 澳大利亚C-Tick，新西兰EMC		
外壳材料	聚碳酸酯 UL 94		
保修	对材质和工艺上的缺陷，提供终身保修（详细规定请参见保修政策全文）		

*取决于安装条件
**其他配置选项，参见“订购指南”.

© 2006 HID Global，版权所有。HID、HID标识、以及FlexSmart是HID公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。其他商标、服务标识、以及产品或服务名称是它们各自所有者的商标或注册商标。MKT-6075-DS-EN 版本09/2006

ACCESS experience.

hidcorp.com

HID亚太总部：
19/F,625King's Road,
North Point,Island East
Hong Kong
Phone:+852 3160 9800
Fax: +852 6130 4809

HID中国总部
安保迪科技(深圳)有限公司
福田区天安数码城，
创新科技广场二期东座1503
中国，深圳
电话：+86 755 8835 3190
传真：+86 755 8835 3185

HID北京办事处
朝阳区东三环南路25号
北汽大厦808 –810室
中国，北京
电话：+86 10 8766 5870
传真：+86 10 8766 5642

HID上海办事处
成都北路333号
招商局广场南楼606室
中国，上海
电话：+86 21 5298 0206
传真：+86 21 6271 7099

HID成都办事处
西御街77号国信大厦
11楼1102室
中国，成都
电话：+86 28 8619 8108
传真：+86 28 8619 8107